

Handhebel Fettpresse mit Manometer 400 bar



Artikelnummer

AK175012

Modell

E475

Technische Spezifikationen

Handhebel Fettpresse mit Manometer 400 bar,
für 400 g Fettkartuschen oder 500 ccm losem Fett

Eigenschaften:

- Anzeigebereich 0-400 bar.
- Kontrollierter Druckaufbau, Drucküberwachung mittels Manometer
- Besonders zu empfehlen bei einer größeren Anzahl von Schmierstellen
- hohe Druckleistung.
- Doppelmanschette ermöglicht Füllen auch durch Ansaugen. Weit ausschwingender Hebel zeigt Förderleistung an (0-1,5 ccm) an
- Einfüllstutzen am Pressenkopf zur schnellen Befüllung mit AKA-Fettpressenfüllgerät oder mittels 400 g-Standard-Fettkartusche
- für 400 g Fettkartuschen oder 500 ccm losem Fett
- Anschlussgewinde R1/8"

Maße:

- Ø 56,5 x 300 mm
- Kartuschen-Ø 53,5 x 235 mm
- Länge 400 mm
- Fördermenge /Hub 1,4 ccm
- Druck 400 bar

Befüllarten:

- Füllvorrichtung
- Fettkartusche

3052690

Technische Daten

| | |
|----------------|-----------------|
| Werkstoff | Stahl |
| Gewinde | R1/8" |
| Größe / Inhalt | 400 g / 500 ccm |
| Gewicht kg | 1.3 |
| VPE | 1 |